

Como utilizar su oferta Relay desde el Manager

Introducción

Una vez que ha recibido el mail de instalación, su relé streaming está operativo.

Para configurarlo correctamente, debe dirigirse a su espacio Manager en la sección **Streaming**

Obtendrá de esta manera la lista de los relés contratados con OVH:

Nota:

Todos nuestros relés funcionan sobre servidores **Icecast**.

Cuando selecciona el tipo de servidor **Icecast/Shoutcast** está seleccionando el servidor a partir de la cual **usted emite la señal** hacia nuestro relé.

Seleccione el relé que desea configurar haciendo "click" sobre su nombre.

Configuración de un relé para un servidor SHOUTCAST

Para configurar su relé con su servidor **Shoutcast**, debe introducir los elementos siguientes:

ATENCIÓN /!\

Recuerde que el nombre de su radio es directamente la dirección de su fuente, sin añadir **http://** al principio.

Nombre: Escoja un nombre significativo para su relé

Contraseña para las estadísticas: Una contraseña de su elección. Se le pedirá para acceder a sus estadísticas *ver más adelante*

Dirección de su servidor fuente: Dirección pública de su servidor fuente. Puede utilizar su nombre o su dirección IP directamente.

Puerto del servidor fuente: El puerto sobre el cual su servidor realiza

la difusión

Carpeta/fichero de entrada: Para un servidor normal, debe dejar el valor /

Carpeta/fichero de salida: Puede dejar el valor / o bien definir un nombre de su elección

Tipo de flujo: Para un servidor normal, debe dejar el valor **MP3**

Listar mi radio en los anuarios: Permitir que su radio sea listada en los anuarios ver más adelante

Configuración de un relé para un servidor ICECAST

Para configurar su relé con su servidor **Icecast**, debe introducir los elementos siguientes:

ATENCIÓN /!\

Recuerde que el nombre de su radio es directamente la dirección de su fuente, sin añadir **http://** al principio.

Nombre: Escoja un nombre significativo para su relé

Contraseña para las estadísticas: Una contraseña de su elección. Se le pedirá para acceder a sus estadísticas ver más adelante

Dirección de su servidor fuente: Dirección pública de su servidor fuente. Puede utilizar su nombre o su dirección IP directamente.

Puerto del servidor fuente: El puerto sobre el cual su servidor realiza la difusión

Carpeta/fichero de entrada: El nombre del flujo en su servidor fuente, o bien dejar el valor /

Carpeta/fichero de salida: Puede utilizar el mismo nombre de su flujo original, dejar el valor / o bien definir un nombre de su elección

Tipo de flujo: Elija el tipo de flujo que difunde el servidor original **MP3** o **OGG**.

Listar mi radio en los anuarios: Permitir que su radio sea listada en los anuarios ver más adelante

ATENCIÓN /!\

OVH

Si su servidor original difunde un flujo codificado en **Ogg Vorbis**, debe imperativamente indicar una carpeta/fichero de salida terminado en la extensión **.ogg**.

Esto no es obligatorio si utiliza un flujo de tipo **MP3**.

Aceptar la configuración y reiniciar el relé

Una vez que el relé ha sido configurado, basta con hacer click en el botón "Modificar".

El relé necesitará ser reiniciado para que tenga en cuenta la nueva configuración, en un periodo que va de 1 a 5 minutos.

Puede modificar la configuración del relé y reiniciarlo en cualquier momento y tantas veces como lo desee.

Recuerde que cada vez que se reinicie, todos sus oyentes serán automáticamente desconectados.

Acceso a las estadísticas y la administración del relé

Cada relé dispone de su propia página de estadísticas y de administración.

Estadísticas

La página de estadísticas "básica" está accesible a todos a través de la dirección:

`http://XXXX.str.ovh.net:XXXX/status.xsl` o
`http://213.186.33.86:XXXX/status.xsl`

donde el número **XXXX** representa el número de puerto de su relé.

Por ejemplo

La URL para el 8004 será

`http://8004.str.ovh.net:8004/status.xsl` o
`http://213.186.33.86:8004/status.xsl`

Esta página presenta un grupo d estadísticas simples y suministra un enlace que permite escuchar la radio en directo

Click to Listen

Administración

La página de administración está protegida por una autenticación.

login: **admin**

password **contraseña_suministrada**

Puede acceder con ayuda del enlace "Stats" que se encuentra en la página de configuración del relé en su manager o bien mediante las URL:

`http://XXXX.str.ovh.net:XXXX/admin/` o `http://213.186.33.86:XXXX/admin/`

La página le permite 2 funciones.

Primero, unas estadísticas detalladas que indican, entre otras cosas, el número de conexiones actual, el número de conexiones totales al relé y la versión del servidor en la cual el relé está instalado. Se presenta bajo la forma:

La segunda parte le permite administrar directamente el relé. Esta parte le recuerda el número de oyentes actuales, la dirección para acceder al relé y si el relé está listado en los anuarios.

Puede utilizar las opciones siguientes:

List Clients: Permite mostrar la lista de los oyentes actuales y su origen detallado.

Kill Source: Para cortar inmediatamente el acceso a su relé.

Aparición en los anuarios

Al igual que Shoutcast, los servidores Icecast disponen de un anuario (Páginas amarillas) en el cual es posible registrar su radio con el fin de que sea accesible a todo el mundo a través de una simple búsqueda.

La búsqueda se realiza en los sitios web que centralizan estos anuarios.

La opción **Listar mi radio en los anuarios** dle manager, le permite definir si su relé debe ser visible o no en estos anuarios.

SI selecciona que su relé sea referenciado, aparecerá la opción de emisión **pública** en la página de administración.

OVH

Los anuarios utilizados por los relés de OVH se consultan en las direcciones:

<http://dir.xiph.org/>

<http://www.oddsock.org/icecast2yp/>

Más información

QueesStreaming : ¿Que es el streaming?.

UtilizacionStreaming : ¿Cómo utilizar su espacio Streaming?

ConfigurarShoutcast: ¿Cómo configurar su servidor fuente original con Shoutcast?

ContratarStreaming : Página de contratación y renovación de OVH (streaming)